






Drawing 1 - Assembly



Drawing 2- Pedal Assembly



Drawing 3- Pedal Assembly



Assembly Instructions

Item No: **FR46897**

English

▼ **start here**

1. Secure stem(s) (1) to main fixture body (2). Top stem will thread into canopy. (Drawing 1)
2. Pull wires up through to canopy.
3. Make wiring connections using IS-18.
4. Mount fixture using instructions on page 2.
5. Lamp fixture with appropriate bulbs.
6. Secure bottom pedals (A) in place using screws (3). There are multiple different sizes of pedals see diagram for placement.
7. Secure top pedals (A) in place using screws (5) and washers (6).
8. Fixture can now be powered on.

Instrucciones De Montaje

Numéro d'article: **FR46897**

Spanish
Spanish

▼ **empezar aquí**

1. Fije el/los vástago(s) (1) al cuerpo principal de la lámpara (2). El vástago superior se enroscará en la base. (Dibujo 1)
2. Pase los cables hasta la base.
3. Realice las conexiones del cableado utilizando el IS-18 de la página siguiente.
4. Monte la lámpara siguiendo las instrucciones de la página 2.
5. Instale la lámpara con las bombillas adecuadas.
6. Fije los pedales inferiores (4) con los tornillos (3).
7. Fije los pedales superiores (7) con los tornillos (5) y las arandelas (6).
8. Ahora puede encender la lámpara.


Les Instructions D'assemblage

Número del artículo: **FR46897**

French

▼ **commencez ici**

1. Fixez la ou les tiges (1) au corps principal du luminaire (2). La tige supérieure se visse dans le cache-piton. (Schéma 1)
2. Tirez les fils vers le haut jusqu'au cache-piton.
3. Effectuez les branchements électriques à l'aide de la pince IS-18 (page suivante).
4. Installez le luminaire en suivant les instructions de la page 2.
5. Installer l'ampoule appropriée.
6. Fixez les pédales du bas (4) à l'aide des vis (3).
7. Fixez les pédales supérieures (7) à l'aide des vis (5) et des rondelles (6).
8. Le luminaire peut maintenant être mis sous tension.



English



1. To mount assembled pendant body to ceiling, first make all the necessary wiring connections using instruction sheet IS18 provided.
 2. After all wiring connections are complete, tuck all wires into junction box (J) - see Drawing 4.
 3. Now attach mounting strap (A) to junction box (J) using two screws (B).
- NOTE: the back of mounting strap (A) should be flush against the ceiling. It should not be recessed into the ceiling or off of the ceiling surface.
4. Next slip canopy (C) up against the ceiling and thread screw collar (S) onto exposed portion of threaded section (L) and tighten to secure canopy to ceiling.
 5. Refer to assembly instructions for attaching glass to pendant body.

NOTE: the back of mounting strap (A) should be flush against the ceiling. It should not be recessed into the ceiling or off of the ceiling surface.

Spanish



1. Para montar el cuerpo colgante montado al techo, primero realice todas las conexiones de cableado necesarias utilizando la hoja de instrucciones IS18 suministrada.
 2. Una vez que todas las conexiones de cableado estén completas, introduzca todos los cables en la caja de conexiones (J) - vea el dibujo 4.
 3. Ahora coloque la correa de montaje (A) en la caja de empalmes (J) usando dos tornillos (B).
- NOTA: la parte posterior de la correa de montaje (A) debe estar al ras del techo. No debe ser empotrado en el techo o fuera de la superficie del techo.
4. Deslice el dosel (C) hacia arriba contra el techo y atornille el reborde (S) en la parte expuesta de la sección roscada (L) y apriételo para asegurar la cubierta al techo.
 5. Consulte las instrucciones de montaje para colocar el vidrio en el cuerpo colgante.


NOTA: la parte posterior de la correa de montaje (A) debe estar al ras del techo. No debe ser empotrado en el techo o fuera de la superficie del techo.

4. Deslice el dosel (C) hacia arriba contra el techo y atornille el reborde (S) en la parte expuesta de la sección roscada (L) y apriételo para asegurar la cubierta al techo.

rench



1. Pour monter le corps pendentif assemblé au plafond, faites d'abord toutes les connexions de câblage nécessaires en utilisant la fiche d'instructions IS18 fournie.
 2. Une fois toutes les connexions de câblage terminées, retirez tous les fils dans la boîte de jonction (J) - voir Dessin 4.
 3. Fixez maintenant la sangle de montage (A) à la boîte de jonction (J) à l'aide de deux vis (B).
- REMARQUE: l'arrière de la sangle de montage (A) doit être affleurant au plafond. Il ne devrait pas être encastré dans le plafond ou hors de la surface du plafond.
4. Le prochain capot de glissement (C) contre le plafond et le collier de vis de filetage (S) sur la partie exposée de la section filetée (L) et serrez pour fixer le toit au plafond.
 5. Reportez-vous aux instructions de montage pour attacher le verre au corps pendentif. .



The diagram shows a twist-on wire connector (a cylindrical device with a central screw) being used to join three wires. The wires are labeled as follows:

- supply wire:** The top wire, with terminals labeled **A** (+), **C** (-), and **E**.
- fixture leads:** The bottom wires, with terminals labeled **B** (+) and **D** (-).
- twist-on connectors:** Two connectors are shown. One is already attached to the supply wire (terminal E) and the fixture lead (terminal D). The other is being attached to the supply wire (terminal C) and the fixture lead (terminal B).
- Labels M and S:** Two circular labels, **M** and **S**, are shown on the right side of the diagram, pointing to the supply wire and the fixture lead respectively.

The diagram shows a 4-wire cable with terminals labeled A, B, C, and D. Terminals A and C are marked with a '+' sign, and B and D are marked with a '-' sign. The cable is connected to a fixture with terminals E, M, and S. Terminals A and B are connected to E, C and D are connected to M, and the ground wire is connected to S. A label 'supply wire' points to the cable, and 'fixture leads' points to the fixture terminals. A note 'twist-on connectors' points to the connection between the cable and the fixture.

supply wire

(A) (+) (C) (-)

twist-on connectors

(E)

(E)

(B) (+) (D) (-)

fixture leads

SAFETY WARNING: READ WIRING AND GROUNDING INSTRUCTIONS (15 18) AND ANY ADDITIONAL DIRECTIONS. TURN POWER SUPPLY OFF DURING INSTALLATION. IF NEW WIRING IS REQUIRED, CONSULT A QUALIFIED ELECTRICIAN OR LOCAL AUTHORITIES FOR CODE REQUIREMENTS

4. Please refer to the **grounding instructions** below to complete all electrical connections.

Note: On straps for screw supported fixtures, first install the two mounting screws in strap. Any remaining tapped hole may be used for the ground screw.

Loop fixture ground wire (E) (typically copper or green plastic coated) under the head of the ground screw (S) on fixture mounting strap (M) and connect to the loose end of the fixture ground wire directly to the ground wire of the building system with appropriately sized twist-on connectors - see Drawing 2.

Connect fixture ground wire (E) (typically copper or green plastic coated) to power supply ground with appropriately sized twist-on connector inside post. Cover open end of connector with silicone sealant to form a watertight seal - see Drawing 3.

AVERTISSEMENT DE SECURITE: LIRE CABLAGE ET INSTRUCTIONS DE MISE (IS 18), ET TOUTE AUTRE INSTRUCTION. COUPER L'ALIMENTATION ELECTRIQUE PENDANT L'INSTALLATION. SI DE NOUVELLES CABLAGES N'EST NECESSAIRE, CONSULTEZ UN ELECTRICIEN QUALIFIE OU AUTORITES LOCALES POUR EXIGENCES DU CODE.

1. Brancher le fil d'alimentation positive **(A)** (généralement noir ou, côté lisse bannalisé de la corde à deux conducteurs) à plob de fixation positive **(B)** avec la torsion de taille appropriée sur le connecteur – **Voir Schéma 1 ou 2.**
2. Connecter le fil d'alimentation négative **(C)** (généralement blanc ou l', côté marqué nervurée du fil à deux conducteurs) au conducteur négatif de l'appareil **(D).**
3. S'il vous plaît se référer à la **mise à la terre instructions** ci-dessous pour terminer toutes les connexions électriques.

1. Brancher le fil d'alimentation positive **(A)** (généralement noir ou le côté lisse banalisé de la corde à deux conducteurs) à plomb de fixation positive **(B)** avec la torsion appropriée de la torsion du connecteur – Voir **Schéma 2 ou 3**.
2. Connecter le fil d'alimentation négative **(C)** (généralement blanc ou l' côté marqué nervurée du fil à deux conducteurs) au conducteur négatif de l'appareil **(D)**.
3. Couvrir l'extrémité ouverte de connecteurs avec du silicone pour former un joint étanche à l'eau.
- ☒ Si l'installation d'un luminaire de montage mural, utiliser calfeutrage pour sceller l'espace entre la plaque de montage de fixation (plaque arrière) et la paroi. Cela aidera à empêcher l'eau de pénétrer dans le boîtier. Si la surface du mur est bardage à clin, utiliser calfeutrage et une plate-forme de montage d'appareils spécialement.
4. Si il vous plaît se référer aux instructions ci-dessous pour terminer la terre toutes les connexions électriques.

Pour la terre positive dans un système électrique à 3 fils, fixez le fil de terre du luminaire **(E)** (généralement en cuivre ou vert recouvert de plastique) à la sangle de fixation de fixation **(M)** avec la vis de terre **(S)** – **Voir Schéma 1**.
Remarque: Sur les sangles pour les appareils pris en charge à vis, installez d'abord les deux vis de fixation à sangle. Tout trou taraudé restante peut être utilisée pour la vis de terre.

Boucle fil du luminaire au sol **(E)** (général ement en cuivre ou vert recouvert de plastique) sous la tête de la vis de terre **(S)** sur la sangle de fixation de fixation **(M)** et se connecter à l'extrémité libre du fil de terre du luminaire directement sur le fil de terre du système de construction avec une taille appropriée connecteurs à visser – **Voir Schéma 2.**

Brancher le fil de terre du luminaire (E) (généralement en cuivre ou vert recouvert de plastique) à la masse de l'alimentation avec une taille appropriée torsion sur le connecteur à l'intérieur de la poste. Couvrir extrémité ouverte du connecteur avec du mastic silicone pour former un joint étanche à l'eau – **Voir Schéma 3.**

ADVERTENCIA DE SEGURIDAD : LEA LAS INSTRUCCIONES DE CABLEADO Y LA TIERRA (IS 18), E INSTRUCCIONES ADICIONALES. APAUGE LA ALIMENTACIÓN DE CORRIENTE DURANTE LA INSTALACIÓN. SI SE REQUIERE NUEVO CABLEADO, CONSULTE CON UN ELECTRICISTA O AUTORIDADES LOCALES PARA REQUISITOS DEL CÓDIGO

1. Conecte el cable de alimentación positiva **(A)** (normalmente negro o la cara lisa, sin marcas del cable de dos conductores) de plomo accesorio positivo **(B)** con un giro de tamaño adecuado en el conector – **Véase la Figura 1 y 2.**
2. Conecte el cable de alimentación negativa **(C)** (por lo general de color blanco o el lado marcado estriado del cable de dos conductores) de plomo accesorio negativo **(D).**
3. Por favor, consulte las instrucciones de puesta a tierra-a continuación para completar todas las conexiones eléctricas.

1. Conecte el cable de alimentación positiva **(A)** (normalmente negro el lado no marcado suave del cable de dos conductores) de plomo accesorio positivo **(B)** con un giro de tamaño apropiadamente conector – Véase la **Figura 2 y 3**.
2. Conecte el cable de alimentación negativa **(C)** (por lo general de color blanco o el lado marcado estriado del cable de dos conductores) de plomo accesorio negativo **(D)**.
3. Cubra el extremo abierto de conexiones con sellador de silicona para formar un sello hermético.
- ☒ Si va a instalar un soporte de fijación mural, use masilla para sellar los espacios entre la placa de montaje del aparato (placa) y la pared. Esto ayudará a evitar que el agua entre en la boca salida. Si la superficie de la pared es de revestimiento solapado, utilice masilla y una plataforma de montaje accesorio especial.
4. Por favor, consulte las **Instrucciones de puesta a tierra** a continuación para completar todas las conexiones eléctricas.

Para conectar a tierra en un sistema eléctrico de 3 hilos, fije el cable de tierra del artefacto **(E)** (generalmente de cobre o verde recubierto de plástico) a la brida de montaje accesorio **(M)** con el tornillo de tierra **(S)** – Véase la **Figura 1**.
Nota : En las correas de accesorios compatibles tornillos, primero instale los dos tornillos de montaje de la correa. Cualquier agujero roscado restante puede ser utilizado para el tornillo de tierra.

Loop alambre de tierra **(E)** (gene ralmen te de cobre o verde recubierto de plástico) debajo de la cabeza del tornillo de tierra **(S)** en la brida de montaje accesorio **(M)** y conectar con el extremo suelto del cable de tierra luminaria directamente al cable de tierra del sistema de construcción con un tamaño adecuado twist-conectores – **Véase la Figura 2.**

Conecte el cable de tierra del artefacto **(E)** (gener almente de cobre o verde recubierto de plástico) a tierra de la fuente de alimentacón con conector de tamaño adecua do en el interior puesto enlases en forma. Cubra el extremo abierto del conector r con sellador de silicona para formar un sello hermético – **Véase la Figura 3.**