

FREDRICK RAMOND

This diagram shows an exploded view of a circular mechanical assembly. The components are labeled as follows:

- A**: A central hub or base plate with radial slots.
- B**: A circular plate with radial slots, positioned above the hub.
- C**: A small cylindrical pin or dowel.
- D**: A small cylindrical pin or dowel.
- E**: A small cylindrical pin or dowel.
- F**: A small cylindrical pin or dowel.
- G**: A small cylindrical pin or dowel.
- H**: A small cylindrical pin or dowel.
- I**: A small cylindrical pin or dowel.
- J**: A small cylindrical pin or dowel.
- 4**: A large circular plate or cover.
- 5**: A small cylindrical pin or dowel.

Item No: 31300

English

start here

1. Find a clear area in which you can work.
2. Unpack fixture and glass from carton.
3. Carefully review instructions prior to assembly.

SAFETY WARNING: READ WIRING AND GROUNDING INSTRUCTIONS (IS 18) AND ANY ADDITIONAL DIRECTIONS. TURN POWER SUPPLY OFF DURING INSTALLATION. IF NEW WIRING IS REQUIRED, CONSULT A QUALIFIED ELECTRICIAN OR LOCAL AUTHORITIES FOR CODE REQUIREMENTS.

1. Prepare mounting strap (B) for mounting by screws (A) in mounting plate (B) - see Drawing 1. Be sure the holes into which the screws are threaded match spacing of holes (C) in the canopy (4).
2. Attach mounting plate (B) to junction box (J), using screws (E) and slip supply wires through large center hole in mounting plate (B). Now adjust screws (A) so the screw will extend 3/16" past the face of the canopy, when canopy is flush against wall. after screws are adjusted tighten hex nut (H) to lock screws in place.
3. Make electrical connections from supply wire to fixture lead wires. Refer to instruction sheet (IS 18) and follow all instructions to make all necessary wiring connections.
4. Hold canopy (4) and large shade (Z) towards ceiling and slip mounting holes (C) in canopy (4) over screws (A).
5. Secure canopy by threading barrel knobs and rubber washers onto screws (A).
6. Lamp fixture with appropriate bulb (L).
7. Place glass (G) over bulb and turn to lock into place.
8. Fixture can now be powered on.

Numéro d'article: 31300

Spanish

empezar aquí

1. Encontrar un área clara en la que se puede trabajar.
2. Desembale xture fi y el vidrio de la caja.
3. Revise cuidadosamente las instrucciones antes del montaje.

ADVERTENCIA DE SEGURIDAD: CABLEADO DE LEER Y INSTRUCCIONES DE CONEXIÓN A TIERRA (IS18), E INSTRUCCIONES ADICIONALES. VUELTA DE ALIMENTACIÓN DURANTE LA INSTALACIÓN. SI SE REQUIERE UN NUEVO CABLEADO, CONSULTE A UN ELECTRICISTA O AUTORIDADES LOCALES PARA REQUISITOS DEL CÓDIGO.

1. Prepare la correa de montaje (B) para fijarla con tornillos (A) a la placa de montaje (B) - ver dibujo 1. Asegúrese de que la distancia entre los orificios donde se enroscan los tornillos coincida con la distancia entre los orificios (C) de la cubierta (4).
2. Fije la placa de montaje (B) a la caja de conexiones (J) con tornillos (E) e introduzca los cables de alimentación por el orificio central grande de la placa de montaje (B). Ahora ajuste los tornillos (A) de modo que sobresalgan 3/16" de la superficie de la base, cuando esta quede pegada a la pared. Una vez ajustados, apriete la tuerca hexagonal (H) para fijarlos.
3. Realice las conexiones eléctricas del cable de alimentación a los cables de la lámpara. Consulte la hoja de instrucciones (IS 18) y siga todas las indicaciones para realizar las conexiones necesarias.
4. Sostenga la base (4) y la pantalla grande (Z) hacia el techo e inserte los orificios de montaje (C) de la base (4) sobre los tornillos (A).
5. Asegure la base enroscando las perillas cilíndricas y las arandelas de goma en los tornillos (A).
6. Coloque la bombilla adecuada (L) en la lámpara.
7. Coloque el cristal (G) sobre la bombilla y gírelo para fijarlo.
8. La lámpara ya se puede encender.

Número del artículo: 31300

French

commencez ici

1. Trouvez un endroit clair dans lequel vous pouvez travailler.
2. Déballez fi xture et de verre du carton.
3. Examinez attentivement les instructions avant l'assemblage.

AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ: CÂBLAGE LIRE ET MISE À LA TERRE (IS 18) ET TOUTE AUTRE INSTRUCTION. COUPER L'ALIMENTATION PENDANT L'INSTALLATION. SI DE NOUVELLES CÂBLAGE NE EST NÉCESSAIRE, CONSULTER UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ OU LES AUTORITÉS LOCALES LES EXIGENCES DES CODES.

1. Préparez la bride de fixation (B) pour le montage à l'aide des vis (A) sur la plaque de montage (B) – voir le schéma 1. Assurez-vous que l'écartement des trous de fixation des vis corresponde à celui des trous (C) du boîtier (4).
2. Fixez la plaque de montage (B) à la boîte de jonction (J) à l'aide des vis (E) et faites passer les câbles d'alimentation par le grand trou central de la plaque de montage (B). Ajustez les vis (A) de façon à ce qu'elles dépassent de 5 mm (3/16 po) la face du cache-abat-jour lorsqu'il est plaqué contre le mur. Une fois les vis ajustées, serrez l'écrou hexagonal (H) pour les bloquer.
3. Effectuez les connexions électriques entre le fil d'alimentation et les fils conducteurs du luminaire. Reportez-vous à la notice (IS 18) et suivez toutes les instructions pour réaliser tous les branchements nécessaires.
4. Tenez le cache-abat-jour (4) et le grand abat-jour (Z) vers le plafond et glissez les trous de fixation (C) du cache-abat-jour (4) sur les vis (A).
5. Fixez le cache-abat-jour en vissant les embouts cylindriques et les rondelles en caoutchouc sur les vis (A).
6. Installez le luminaire avec l'ampoule appropriée (L).
7. Placez le verre (G) sur l'ampoule et tournez-le pour le verrouiller.
8. Le luminaire peut maintenant être allumé.

